

SF-IPCOUNT-001

Conta persone IP Safire

1/3" Progressive Scan CMOS

Entrate di statistiche e uscite

Rapporti giornalieri, mensili e annuali

Allarmi | PoE (IEEE802.3af)

WEB, Software CMS, Smartphone e

NVR



Safire

Conta-persone IP

Doppio sensore

1/3" Progressive Scan CMOS

Lente 2.8 mm

Immagine Bianco e Nero (640x960)

Utilizzo su soffitto

Visualizza il conteggio di ingressi e uscite sullo schermo

Compressione H.264 / MJPEG

RJ-45 10/100 BaseT

Allarmi

PoE IEEE802.3af

Registrazione su scheda SD

Interface WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatibile con ONVIF

Specificazioni

Marca	Safire
Sensore ottico	1/3" Progressive Scan CMOS
Risoluzione massima	640 x 960
Tasso Main Stream	640 x 480 (1 - 25 FPS)
Compressione	H264/ MJPEG
Bitrate	32 Kbps - 8 Mbps
Ottica	2.8 mm (82°)
Uso	Interni
Funzioni	3D-NR
Interfaccia di rete	Ethernet 10/100 BaseT
Memorizzazione interna	Scheda MicroSD, Max 128 GB (non inclusa)
Allarmi	1 ingresso / 1 uscita
Audio	Non disponibile
Conta persone	Statistiche di entrata e di uscita Rapporti giornalieri, mensili e annuali
Accesso remoto	Browser Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
Interoperabilità	ONVIF
Installazione consigliata	Altezza di installazione: 3.0 m Área de detección: 2.2 m
	Altezza di installazione: 3.5 m Área de detección: 3.1 m
	Altezza di installazione: 4.0 m Área de detección: 4.0 m
	Altezza di installazione: 4.5 m Área de detección: 4.8 m
	Altezza di installazione: 4.7 m Área de detección: 5.2 m
Alimentazione	DC 12 V / 600 mA, PoE (IEEE802.3af)
Temp. funzionamento	-10° C - +40° C
Dimensioni	194 mm (Al) x 70 mm (An) x 36 (Fo) mm
Peso	271 g